

INSERIMENTO “FUORI SERVIZIO MAGAZZINO” PER INATTIVITA’ OLTRE 12 GIORNI

RT CUSTOM

L’APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE INTERNET, NON AVERE “PENDENZE” DA INVIARE, L’ORARIO DEVE ESSERE ALLINEATO ED AVER EFFETTUATO UNA CHIUSURA GIORNALIERA.

APPARECCHI DI 2/4a GENERAZIONE

(KUBEII-F, BIG 3)

1864 TASTO [FUNZIONI]

PASSWORD = 00000 TASTO [CONTANTI]

CON LE FRECCHE VADO FINO A (MAGAZZINO)

CONFERMO CON TASTO [CONTANTI]

RT CUSTOM & ITALRETAIL

APPARECCHI DI 3a GENERAZIONE

(BIGPLUS, J-SMART, K3-F, Q3X-F, KubelIX-F, NICE, START)

PREMO TASTO [CHIAVE] FINO A POSIZIONE “ P”

699 PREMO TASTO [SUBT]

CON “00” SCORRO FINO A (MENU TECNICO) PREMO TASTO [SUBT]

CON “00” SCORRO FINO A (EVENTO) PREMO TASTO [SUBT]

CONFERMO (FUORI SERVIZIO) CON TASTO [SUBT]

CON “00” SCORRO FINO A (MAGAZZINO) PREMO TASTO [SUBT]

CONFERMO (NOTE) CON TASTO [SUBT]

CON TASTO “00” MI SPOSTO SU (SI) PREMO [SUBT]

FUSION ECR

TASTO [INGRANAGGIO]

SERVIZI

PASSWORD = CUSTOM

PREMO [SUCCESSIVO] PER 3 VOLTE POI PREMO [UTILITY RT]

[MENU TECNICO]

PASSWORD = 147896

[EVENTO]

SELEZIONO [FUORI SERVIZIO CODICE MAGAZZINO]

PREMO [REGISTRA EVENTO]

FUSION KEEP UP

LANCIARE APK UTILITY RT

[MENU TECNICO]

PASSWORD = 147896

[EVENTO]

SELEZIONO [FUORI SERVIZIO CODICE MAGAZZINO]

PREMO [REGISTRA EVENTO]

SI CONSIGLIA DI AGGIORNARE GLI APPARECCHI ALLE ULTIME RELEASE FIRMWARE.

NOTA: AL TERMINE DEL PERIODO DI INATTIVITA’ IL REGISTRATORE RITORNA AUTOMATICAMENTE IN SERVIZIO ALLA PRIMA CHIUSURA GIORNALIERA.